

## AT42K

### Attuatore radio NG-TRX a 4 relè



**Attuatore radio NG-TRX a 4 relè**

**1 relè da 16 A e 3 relè da 6 A**

**Portata collegamento radio 2 km**

**Configurabile tramite BrowserOne**

Modello	AT42K
Codice di magazzino	AWMDIIA00200
Tipologia	Attuatore radio NG-TRX
Uscite a relè	1 uscita a relè da 16 A e 3 uscite a relè da 6 A
Potenza massima uscite a relè	3000 W per relè da 16 A 1000 W per relè da 6 A
Portata collegamento radio	Max 2 Km in campo aperto
Programazione	Via BrowserOne
Compatibilità	Centrali VIDOMO2K e VICOMPACT2K e modulo GATEWAY2K
LED	1 LED per apprendimento, 1 LED stato dispositivo e 4 LED per stato uscite
Frequenze di trasmissione	868,120 MHz, 868,820 MHz, 869,525 MHz
Grado IP	IP65
Condizioni operative	-10° C ÷ +55° C, 95% U.r.
Dimensioni e peso	L 167 x H 121 x P 80 mm, 130 g
Assorbimento	80 mA (a riposo)
Alimentazione	230 Vca
Conformità	Conforme EN50131 grado 1